



ALIMENTATORI / POWER SUPPLY

Alimentatori con uscita a corrente costante RGB / Power supplies RGB with constant current output

Code: 330008002 | 500mA max 24Vdc



Dimmer a 4 canali da 500mA max 24Vdc
 Funzione dimmer tramite bluetooth o pulsante N/O
 Controllo White - RGB - RGBW - TW
 Soft start e soft stop
 Dotato di funzione memoria

4 CH dimmer 500mA max 24V
 Dimming by Bluetooth or N/O push
 For White - RGB - RGBW - TW
 Soft start and stop function
 Device with memory function

Alimentazione / Power supply	10.8 – 26.4 Vdc
Potenza / Power	48W (12W x CH)
N. canali / Channel	4
Corrente in uscita / Max output current	10A
Frequenza dimming D-PWM / D-PWM dimming frequency	300Hz
Temperatura ambiente / Ambient temperature	-10° - +40°
IP	20
Peso / Weight	0.074Kg
Tipo dimmerazione / Dimming type	Bluetooth tramite app CASAMBI scaricabile su appstore e google play - 4 pulsante N/O Bluetooth with CASAMBI app available at appstore and google play - 4 N/O push

Per le funzionalità dell'applicazione tutte le info sono disponibili al sito www.casambi.com

All the information about the function of the APP are available at www.casambi.com

Accessori / Accessories:	Codice / Code:	Descrizione / Description
Alimentatore / Power supply	330003300	24Vdc 20W IP67
Alimentatore / Power supply	330003500	24Vdc 35W IP67
Alimentatore / Power supply	330003400	24Vdc 60W IP67
Alimentatore / Power supply	330003100	24Vdc 100W IP67
Alimentatore / Power supply	330007100	24Vdc 150W IP67
Alimentatore / Power supply	330001500	24Vdc 150W din rail
Alimentatore / Power supply	330001600	24Vdc 240W din rail